



Uni-charger Model 25UL 100

Det er vigtigt at De LÆSER og FØLGER brugsanvisningen FØR ibrugtagningen !

Ibrugtagning:

De har med denne lader mulighed for, på samme tid, at oplade 1-4 stk. Ni-Cd og Ni-MH batterier i størrelserne AAA, AA, C eller D og 1-2 stk. 9V batterier.

Test:

Ved brug af test funktion må opladeren IKKE være tilsluttet el-nettet. Sæt omskifteren på "T" og isæt batterier. Hvis den hvide kontollampe på laderen tændes er der strøm på batterierne. Bemærk at 9V batterier ikke kan testes på denne lader.

Afladning:

Ni-MH batterier kan oplades uden forudgående afladning, hvorimod Ni-Cd batterier anbefales afladet INDEN opladning. (Test derfor som beskrevet ovenfor)

Opladning:

Isæt batterier - VIGTIGT: Bemærk + og - poler SKAL vendes korrekt. Sæt omskifteren på "C" og tilslut opladeren el-nettet. De røde lysdioder tændes og indikerer at opladning foregår. Efter opladning tages opladeren fra el-nettet og batterierne tages ud.

Opladningstider:

Ni-MH Batterier

AAA	(300-400mAh)	3-4 timer
AAA	(500-550mAh)	5-6 timer
AA	(1200-1300mAh)	14 timer
AA	(1800-2000mAh)	21 timer
C/D	(2300-2600mAh)	28 timer
9V	(110-150mAh)	12-16 timer

Ni-Cd Batterier

AAA	(180-220mAh)	2 timer
AA	(500-600mAh)	7 timer
AA	(800-900mAh)	10 timer
C/D	(1200-1300mAh)	14 timer
9V	(110-120mAh)	12-14 timer

ADVARSEL:

Laderen må kun anvendes til Ni-MH og Ni-Cd genopladelige batterier. Alle andre typer af batterier må ALDRIG oplades i laderen.

Tekniske data:

PRI.: 230V 50Hz 5.5W
SEC.: 4 x (1.2V ___ 120mA 0.144VA)
2 x (9V ___ 14mA 0.126VA)

L-power er udviklet af L-Team, en uafhængig virksomhed med fart på. Vi har over 10 års erfaring i el-produkter til det danske marked. Vi markedsfører desuden bl. a. L-protect (Protector alarmsystemer, røgalarmer og TV overvågning), L-home (dørklokker, postmelder og husnummer), L-tools (vægscanner og laserværktøj) og L-control (Afbrydere og stikkontakter).



Se mere på WWW.L-team.dk


DK-5492 Vissenbjerg

01.10.2004